



IOC-221 Wi-Fi IP kamera
kültéri (IP63), vezeték nélküli



ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Üzembe helyezés

Töltse le a Tuya Smart vagy Smart Life alkalmazást! Jelentkezzen be, vagy regisztráljon egy felhasználót! Ehhez használja a mobilszámát, vagy e-mail címét! Ezután adja hozzá a készüléket az alkalmazáshoz! Az 5 GHz-es Wi-Fi hálózat nem támogatott!

Kamera hozzáadása

1. Az alkalmazásban nyomja meg a sarokban található **+** gombot, majd válassza az **Camera & Lock** kategóriát!
2. Válassza az **Smart Camera (Wi-Fi)** lehetőséget!
3. Ha a kamera nem áll készen a csatlakozásra, akkor állítsa a kamerát alaphelyzetbe! Ezután érintse meg a **Next** gombot!
4. Válassza ki a hálózatot és adja meg a Wi-Fi jelszót!
5. A mobilkészüléken megjelenő QR kódot 15-20 cm távolságban helyezze közvetlenül az objektív elé! A beolvasás pár másodpercen belül megtörténik, amit a kamera hanggal jelez. Amennyiben hallja a megerősítő hangot, érintse meg az **I Heard a Prompt** gombot!
6. A sikeres kapcsolódást a **Added successfully** képernyőüzenet jelzi.

Érzékelési riasztás beállítása

Válassza a **Detection Alarm Settings** opciót, majd kapcsolja be vagy ki a mozgásérzékelést! Ha be van kapcsolva, az észlelt mozgások értesítést küldenek. Az értesítések az alkalmazásban ellenőrizhetők.

A riasztás érzékenységi szintje beállítható.

- Alacsony érzékenység – érzékel minden mozgást 5 méteren belül
- Közepes érzékenység – érzékel minden mozgást 10 méteren belül
- Nagy érzékenység – érzékel minden mozgást 15 méteren belül

A kamera eltávolítása

Koppintson az **Remove Device** elemre, ha törölni szeretné a kamerát az alkalmazásból!

Micro SD kártya

A Micro SD kártya nem tartozék. Az eseményrögzítéshez, illetve a folyamatos rögzítéshez használható. A maximális tárolókapacitás elérésekor automatikusan felülírja a legrégebbi felvételeket, törli a legrégebbi felvételt, és lecseréli az új felvételle. A fontosabb felvételeket a micro SD kártyáról másolja számítógépre vagy másik adathordozóra! A rögzített videók a Lejátszás ikon megérintésével tekinthetők meg.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Denver termékek hivatalos forgalmazója az **Expert Zrt.**